

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компактный аккумуляторный
светодиодный фонарь

YL SCORPION

Особенности и применение

- сверхкомпактный размер
- встроенный Li-PO аккумулятор 400 mAh
- зарядное устройство micro-USB
- съемная клипса
- нейтральный светодиод с улучшенной цветопередачей Nichia 219C 80CRI
- дополнительные красный и ультрафиолетовый диоды
- продуманное управление
- влагозащищенность IPX6
- индикация заряда/ разряда



- 1 светодиод Nichia 219C 80CRI
- 2 красный светодиод
- 3 ультрафиолетовый светодиод
- 4 кнопка включения/ переключения режимов (двухцветный индикатор)
- 5 микро-USB
- 6 съемная клипса (два варианта установки)

Режимы фонаря

Короткое нажатие включает фонарь в среднем режиме, повторное кратковременное нажатие активирует максимальный режим. Удержание во включенном состоянии циклично меняет средний и максимальный режимы.

Для доступа к скрытым режимам (слабый белый, красный, ультрафиолетовый) на выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку. При продолжении удержания происходит смена вспомогательных режимов по кругу. Выбранный вспомогательный режим запоминается.

Индикация в кнопке

Индикация состояния батареи: на включенном фонаре красный индикатор в кнопке сигнализирует о разряде аккумулятора.

Двухцветный индикатор в кнопке информирует о процессе заряда батареи: красный – заряжается, зеленый – заряжено.

Время работы

Режим	Световой поток	Время работы
средний	60 лм	~ 2,5 ч
максимальный	165 лм	~ 1 ч
слабый	8 лм	~ 20 ч

Цветопередача CRI (Color Rendering Index)

Улучшенная цветопередача, CRI ≥ 80.



CRI ≤ 70.
Плохо различимы цвета глазами человека.



CRI ≥ 80.
Большинство цветов передаются четко.

Вариант крепления на кепке

